

# 高田城址公園 オーレンプラザ ホール 照明回路・基本仕込み図

2024.4

天板 88, 89, 90, 91, 92

持込電源盤  
 単相3線  
 150A  
 加口100A  
 30C/2口  
 D型/2口  
 DMX  
 IN/OUT

#73・#59・#22・#40

LH	16	15	14	13	16	15	14	13	12	11	10	9	12	11	10	9
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	---

UH	#71(1, 5) #73(2, 6) #63(3, 7) #22(4, 8)															
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30A 10回路 20C型 2ヶ口 /許容荷重280kg

2SUS	DMX OUT	直 30C	54	53	52	51	50	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	49	48	47	46	45	直 30C	DMX OUT
			○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2BO	6回路/文字幕共						32, 33, 34				29, 30, 31													

30A/2回路/20C型

FC	66
	65

30A/2回路/20C型

FC	60
	59

30A 10回路 20C型 2ヶ口 /許容荷重280kg

1SUS	DMX OUT	直 30C	44	43	42	41	40	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	39	38	37	36	35	直 30C	DMX OUT
			○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
1BO	6回路/文字幕共						26, 27, 28				23, 24, 25													

30A/2回路/20C型

FC	64
	63

30A/2回路/20C型

FC	58
	57

下手袖中継架  
DMX IN

FC	62	61	30A/2回路/20C型
----	----	----	--------------

30A/2回路/20C型	FC	56	55
--------------	----	----	----

30A 3回路 20C型 3ヶ口

FS	22	○○○
	21	○○○
	20	○○○
DMX OUT	直 30C	

30A/2回路/20C型/4ヶ口

GAL	79		直 30C	DMX OUT	79
	80		直 30C	DMX OUT	80

30A/12回路/20C型/2ヶ口

CL	78	77	DMX OUT	直 30C	76	75	74	73	72	71	70	69	直 30C	DMX OUT	68	67
----	----	----	---------	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	---------	----	----



30A/2回路/20C型/4ヶ口

GAL	81		直 30C	DMX OUT	81
	82		直 30C	DMX OUT	82

30A 3回路 20C型 3ヶ口

FS	19	○○○
	18	○○○
	17	○○○
DMX OUT	直 30C	

PIN 1kw 2台

○1kw 平凸  
◎1kw フレネル